

Таблица подбора
тормозных модулей и керамических тормозных резисторов

Модель	Рекомендуемое тормозное сопротивление для насосов, вентиляторов, токарных и фрезерных станков, дымососов и пр. ($K_{\text{торм}} \leq 1.0$, ПВ $\leq 10\%$)					
	Тормозной модуль	Номинал резистора		Кол-во шт.	Итоговое значение	
		Ом	кВт		Ом	кВт
SDI-G0.4-2B	Встроен	600	0.16	2	300	0.32
SDI-G0.75-2B	Встроен	250	0.4	1	250	0.4
SDI-G1.5-2B	Встроен	120	0.25	1	120	0.25
SDI-G2.2-2B	Встроен	80	0.4	1	80	0.4
SDI-G0.75-4B	Встроен	600	0.16	1	600	0.16
SDI-G1.5-4B	Встроен	200	0.16	2	400	0.32
SDI-G2.2-4B	Встроен	600	0.16	2	300	0.32
SDI-G4.0-4B	Встроен	180	0.6	1	180	0.6

Таблица подбора
тормозных модулей и алюминиевых тормозных резисторов

Модель	Для насосов, вентиляторов, токарных и фрейзерных станков, дымососов ($K_{\text{торм}} = 1,0 \pm 0,1$; ПВ = $10\% \pm 1.0\%$)				
	Тормозной модуль	Модель резистора	Шт.	Итого	
				Ом	кВт
SDI-G0,4-2B	Встроен	IBRA-500-60-IP54	1	500	0,06
SDI-G0,75-2B	Встроен	IBRA-500-60-IP54	2	250	0,12
SDI-G1,5-2B	Встроен	IBRA-350-100-IP54	3	117	0,3
SDI-G2,2-2B	Встроен	IBRA-90-400-IP54	1	90	0,4
SDI-G0,75-4B	Встроен	IBRA-2000-60-IP54	2	1000	0,12
SDI-G1,5-4B	Встроен	IBRA-500-300-IP54	1	500	0,3
SDI-G2,2-4B	Встроен	IBRA-350-100-IP54	4	350	0,4
SDI-G4,0-4B	Встроен	IBRA-180-1000-IP54	1	180	0,8